Программирование модуля TIGER-CAN

Выполнить электрические соединения, подать питание.

Нажать и удерживать до момента мигания LED кнопку, расположенную на задней стороне модуля.

Отпустить SWITCH. LED начнет отсчитывать первую цифру кода.

После нужного количества миганий нажать и удерживать SWITCH до момента мигания LED.

Отпустить SWITCH. Следующие цифры кода (номера программ) запрограммировать аналогичным образом. После правильного программирования LED промигает 10 раз.

Пример : Программа 1.2.3

- Удерживать SWITCH до момента мигания LED ;
- Отпустить SWITCH;
- Отсчитать одно мигание LED;
- После того, как LED погаснет удерживать SWITCH до момента когда LED начнет мигать;
- Отпустить SWITCH;
- Отсчитать два мигания LED;
- После погасания LED удерживать SWITCH до момента когда LED начнет мигать ;
- Отпустить SWITCH;
- Отсчитать три мигания LED;
- После погашения LED удерживать SWITCH до момента мигания LED ;
- Отпустить SWITCH;
- LED промигает 10 раз - утвердит правильное программирование.

ПРОВЕРКА ПРОГРАММЫ :

- Краткое нажатие SWITCH;
- Мигание LED;
- LED отсчитает первую цифру программы ;
- Мигание LED;
- LED отсчитает вторую цифру программы ;
- Мигание LED;
- LED отсчитает третью цифру программы ;
- Мигание LED;
- Одно мигание LED - переход в нормальный режим