



ВІДЕОРЕГІСТРАТОР

**DCR-500 / DCR-410 / DCR-402 / DCR-401 /
DCR-400 / DCR-340 / DCR-330 / DCR-320 /
DCR-310 / DCR-300 / DCR-210 / DCR-200 /
DCR-170 / DCR-160 / DCR-150 / DCR-133 /
DCR-122 / DCR-117 / DCR-119 / DCR-114 /
DCR-113 / DCR-112 / DCR-111 / DCR-110 /
DCR-102 / DCR-101**



ІНСТРУКЦІЯ КОРИСТУВАЧА

Перед початком експлуатації виробу уважно прочитайте цю інструкцію.
Збережіть цю інструкцію
www.digital.ua

Шановний покупцю!

Компанія **Digital Electronics Ltd., USA** гарантує високу якість виробу при дотриманні всіх правил експлуатації наведених в інструкції. Цей виріб призначений для використання в автомобілях.

Компанія **DIGITAL Electronics Ltd., USA** не несе відповідальності і не розповсюджує гарантійне обслуговування на виріб, недоліки якого виникли з причини порушення користувачем правил використання, транспортування, зберігання, дій третіх осіб, непереборної сили (пожежі, природної катастрофи тощо), потрапляння побутових комах або гризунів, впливу інших сторонніх факторів, а також з причини суттєвих порушень технічних вимог, що зазначені в інструкції користувача, включаючи нестабільність параметрів електромережі.

Компанія **Digital Electronics Ltd., USA** залишає за собою право на зміну дизайну і технічних характеристик виробу без попереднього повідомлення у зв'язку з постійним вдосконаленням виробництва продукції.

ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ

- Обслуговування і ремонт виробу мають виконуватися тільки кваліфікованим спеціалістом сервісного центру.
- Використовуйте тільки комплектуючі з комплекту.
- Не допускайте механічних пошкоджень виробу. Не модифікуйте виріб. Не включайте виріб якщо він пошкоджений, несправний, частково розібраний або пошкоджені кабелі.
- Не допускайте механічних пошкоджень SD карти. Не піддавайте SD карту впливу високих температур, сонячного світла, вологості.
- Не допускайте потрапляння на виріб води. Для чистки використовуйте м'яку суху тканину.
- Не експлуатуйте виріб в умовах різкої зміни температур, високого тиску, вологості, пилу, статичної електрики, корозійного середовища. Уникайте впливу прямих сонячних променів, направленої світла, ультрафіолетового опромінення. Не проносіть виріб через рентгенівське устаткування в аеропорту.
- Нехтування заходами безпеки може привести до поломки виробу або травми.

КОМПЛЕКТАЦІЯ

Відеореєстратор – 1

USB кабель – 1

Li-ion батарея – 1 (крім DCR-320, DCR-330, DCR-340, DCR-500)

Автозарядка – 1

Утримувач – 1, 2 (DCR-320, DCR-330, DCR-340)

Інструкція користувача – 1

Кабель живлення – 1 (DCR-320, DCR-330, DCR-340)

Кабель зворотнього зв'язку – 1 (DCR-320, DCR-330, DCR-340)

GPS Software CD – 1 (DCR-500)

ОПИС

Відеореєстратор – це міні-цифрова відеокамера яка в нон-стоп режимі може вести запис зображення і звуку на SD карту пам'яті.

При заповненні пам'яті автоматично видаляється самий перший записаний блок і на його місце записується останній поточний, і так далі в безперервному циклі. У відеореєстраторах з G / 3D функцією важливі для Вас файли можна блокувати від

перезапису автоматично або в ручному режимі (в залежності від моделі) при ударі, швидкому гальмуванні, раптовому прискоренні.

Відеореєстратор може живитись як від батареї, так і від електромережі автомобіля. Батарею також можна зарядити через USB порт комп'ютера.

Щоб при відключенні живлення відеореєстратор працював деякий час, можна встановити «затримку відключення батареї» - 5 сек (за умовчанням) / 5 хв / 30 хв / 60 хв

- Автоматичне включення при надходженні живлення
- Вбудований РК дисплей
- Запис відео на SD карту з накладанням дати і часу
- Вбудований мікрофон для запису звуку під час руху
- Циклічний перезапис по блокам
- Живлення від батареї або електромережі автомобіля
- Зарядка батареї від гнізда прикурювача або USB порта комп'ютера
- Підключення до телевізора, комп'ютера
- Проста установка, безперервний запис та перегляд

ЕКСПЛУАТАЦІЯ

За допомогою утримувача Ви можете легко встановити / зняти відеореєстратор в бажане місце - на лобове скло, під люстерком заднього виду. При встановленні не закривайте вид зпереду та ззаду.

Відеореєстратор вкомплектований батареєю. Щоб зарядити батарею підключіть відеореєстратор автозарядкою до гнізда прикурювача автомобіля або USB кабелем до USB порту комп'ютера. Коли відеореєстратор заряджається, індикатор світитися червоним.

Вставте SD карту в Card слот.

Щоб включити / виключити відеореєстратор, натискуйте кнопку живлення "ON / OFF". Якщо відеореєстратор живиться від електромережі автомобіля, він включається автоматично коли двигун завели і виключається коли двигун зупинений.

Коли відеореєстратор веде запис на карту пам'яті, індикатор мерехтить синім. Щоб зупинити запис натисніть на кнопку запис "REC" або заглушіть двигун.

Щоб вибрати режим фото натисніть кнопку режим "MODE" або "ON / OFF", щоб зробити фото натисніть кнопку запис "REC".

Щоб переглянути файл, натисніть кнопку режим "MODE" або "ON / OFF" двічі. Кнопкою вгору / вниз "UP / DOWN" виберіть бажаний файл. Для відтворення натисніть кнопку запис "REC".

Щоб зробити настройки або видалити файл, натисніть кнопку меню "MENU" або "REC". Пересувайтесь по меню кнопками вгору / вниз "UP / DOWN". Робіть вибір кнопкою запис "REC". Ви можете настроїти розрішення, запис звуку, гучність, підсвітку, детектор руху, кількість кадрів в сек, розмір відеофрагменту, дату / час, мову, поновлення заводських установок.

За допомогою USB кабеля відеореєстратор можна підключити до комп'ютера. В комп'ютері з'явиться доступ до з'ємного диску. Файли з карти пам'яті можна скопіювати в комп'ютер.

За допомогою HDMI кабеля відеореєстратор можна підключити до телевізора. Натисніть кнопку живлення. Перегляд відео файлів почнеться автоматично.

ПЕРЕД ТИМ ЯК ЗВЕРНУТИСЬ В СЕРВІСНИЙ ЦЕНТР

Відеореєстратор не працює. Перевірте чи заряджена батарея.

Сигнал супутника не приймається. (для моделей з GPS).

Перевірте чи не знаходитесь Ви біля високого щільного ряду будівель, в тунелі, в підземному паркінгу, під естакадою тощо. Це може привести до погіршення прийому сигналу супутника. Якщо сигнал супутника слабкий, чекайте довше 3 хвилин.

Відеореєстратор не веде запис. Перевірте чи є в слоті SD карта. SD карта пошкоджена. SD карта не підтримується виробником.

СПЕЦИФІКАЦІЯ

	DCR-500 Full HD 1080P, GPS, 3D	DCR-410 1080P Full HD	DCR-402 1080P Full HD	DCR-401 1080P Full HD
Сенсор зображення	1/4 color CMOS	1/3 color CMOS	1/ 2.7 color CMOS	1/ 2.7 color CMOS
Режим	Відео/Фото/ Прев'ю	Відео/Фото/ Прев'ю	Відео/Фото/ Прев'ю	Відео/Фото/ Прев'ю
Циклічний запис	так/плавн	так/плавн	так/плавн	так/плавн
Вбудов. GPS	так	ні	ні	ні
G / 3D-функція блокування від перезапису	так авт	так авт	ні	ні
Діодна підсвітка	ні	ні	ні	ні
Корпус	Пластик	Метал+Пластик	Метал+Пластик	Метал+Пластик
Розрешення відео	1080P:1440x1080, 30fps 720P:1280 x 720, 30fps D1:848x480, 30fps VGA:640 X 480, 30fps	1080P:1920x1080, 30fps 720P:1280 x 720, 30fps VGA:640 X 480, 30fps	1080P:1920x1080, 30fps 720P:1280 x 720, 30fps VGA:640 X 480, 30fps	1080P:1920x1080, 30fps 720P:1280 x 720, 30fps VGA:640 X 480, 30fps
Розрешення фото	12MP :4032X3024 5MP :2592X1944 2MP :1600X1200 1.3M :1280x960	8M:3264X2448 5M :2592X1944 3M :2048X1536	2048X1536 1600X1200 1280X960	2048X1536 1600X1200 1280X960
Кут огляду	120°	120°	120°	120°
Дисплей	2" TFT LCD	2,8" TFT LCD	2,8" TFT LCD	2,8" TFT LCD
Відеоформат	H.264	H.264	H.264	H.264
Фотоформат	JPEG	JPEG	JPEG	JPEG
Вбудований мікрофон	так	так	так	так
Датчик руху	так	так	так	так
Підтримка карт пам'яті	Micro SD до 32Гб	Micro SD до 32Гб	Micro SD до 32Гб	Micro SD до 32Гб
Оперативна пам'ять (тривалість файлу)	2/ 5 хв /Off	2/ 5/10 хв /Off	2/ 5/10 хв /Off	2/ 5/10 хв /Off
Накладання дати і часу	так	так	так	так
Мова	Англ/Рос	Англ/Рос	Англ/Рос	Англ/Рос
Інтерфейс	HDMI, USB2.0	HDMI, USB2.0	HDMI, USB2.0	HDMI, USB2.0
Живлення	DC6В	DC6В	DC6В	DC6В
Акумулятор	Вбудов. Li-ion	Li-ion	Li-ion	Li-ion
Затримка відключення батареї	5 с/5 хв/30 хв /60 хв	5 с/5 хв/30 хв /60 хв	5 с/5 хв/30 хв /60 хв	5 с/5 хв/30 хв /60 хв

ГАРАНТІЙНИЙ ТАЛОН WARRANTY CARD

№

ВИРІБ (потрібне підкреслити)	ВІДЕОРЕГІСТРАТОР
МОДЕЛЬ (потрібне підкреслити)	DCR-500 / DCR-410 / DCR-402 / DCR-401 / DCR-400 / DCR-340 / DCR-330 / DCR-320 / DCR-310 / DCR-119 DCR-300 / DCR-210 / DCR-200 / DCR-170 / DCR-160 / DCR-150 / DCR-133 / DCR-122 / DCR-117 / DCR-114 / DCR-113 / DCR-112 / DCR-111 / DCR-102 / DCR-101 / DCR-110
СЕРІЙНИЙ НОМЕР SERIAL NUMBER	
ДАТА ПРОДАЖУ	
ТОЧКА ПРОДАЖУ (адреса, телефон, підпис Продавця, печатка)	
ДАНІ ПРО УСТАНОВКУ (організація і дата установки)	
Покупець підтверджує згоду з умовами гарантіного обслуговування, повну комплектність і нормальну роботу Виробу з дати продажу	
підпис Покупця	

Купон ремонту №
до талону № ____

Модель		Печатка фірми-дилера
Серійний номер		
Дата продажу		
Точка продажу		

Купон ремонту №
до талону № ____

Модель		Печатка фірми-дилера
Серійний номер		
Дата продажу		
Точка продажу		

Купон ремонту №
до талону № ____

Модель		Печатка фірми-дилера
Серійний номер		
Дата продажу		
Точка продажу		

Купон ремонту №
до талону № ____

Модель		Печатка фірми-дилера
Серійний номер		
Дата продажу		
Точка продажу		

ЖУРНАЛ ГАРАНТІЙНИХ РОБІТ

Дата початку ремонту	Дата закінчення ремонту	Опис дефекта, ремонтних робіт і використаних запасних частин	ПІБ і підпис мастера, печатка сервісного центра

Модель	Печатка СЦ
Серійний номер	
Дата продажу	
Точка продажу	

Модель	Печатка СЦ
Серійний номер	
Дата продажу	
Точка продажу	

Модель	Печатка СЦ
Серійний номер	
Дата продажу	
Точка продажу	

Модель	Печатка СЦ
Серійний номер	
Дата продажу	
Точка продажу	

ГАРАНТІЙНІ УМОВИ

Компанія **DIGITAL Electronics Ltd., USA** надає гарантійне обслуговування протягом гарантійного терміну **12 місяців** з дати продажу Виробу. Гарантійний термін на зарядні пристрої складає **3 місяці**.

Гарантійне обслуговування складається з усунення пошкоджень Виробу що виникли з вини виробника і визначаються як відхилення від вимог експлуатаційних документів на Виріб. Недоліки усуваються заміною або ремонтом комплектуючої і налагодження відповідно вимог нормативних документів. Право на гарантійне обслуговування надається тільки на території України.

Дія гарантії не розповсюджується на інструкцію користувача, частини оздоблення та корпусу, кабелі з'єднання, захисні екрани, будь-яке програмне забезпечення третіх виробників, а також на настройки, дані, включені або завантажені в продукт, додані під час установки, зборки, придбання та на якомусь іншому етапі доставки або якимось чином придбані користувачем.

В гарантійному ремонті Виробу може бути відмовлено в наступних випадках:

- дані про Виріб записані невірно, неохайно, нерозбірливо, неповно або зроблені з виправленнями
- недоліки Виробу призначеного для експлуатації в побуті виникли з причини використання в професійних, виробничих або комерційних цілях
- недоліки Виробу виникли з-за невідповідності енергетичних мереж державному стандарту України
- недоліки Виробу виникли в результаті механічних ушкоджень
- недоліки Виробу виникли з причини невиконання вимог інструкції або з-за помилкових дій
- недоліки Виробу виникли з причини стихійних лих (блискавка, пожежа, повінь тощо), а також з інших причин що перебувають поза контролем Продавця або виробника
- дефекти або підозри на дефекти, викликані тим що продукт використовувався сумісно або підключався до якогось продукту, аксесуару, програмного забезпечення або сервісу, не створеному або не підтримуваному Digital, або використовувався не за призначенням
- дефекти, викликані коротким замиканням батареї, порушенням пломб корпусу батареї або акумуляторних елементів, а також наявністю слідів вскриття або використання батареї з устаткуванням, яке для цього не передбачено
- якщо продукт вскривався, модифікувався або ремонтувався кимось окрім авторизованого сервісного центру, якщо він ремонтувався з використанням неавторизованих запчастин або якщо серійний номер продукту знищений, стертий, змінений або не читається, причому цей факт визначається на розсуд Digital
- якщо продукт піддавався впливу вологи, мряки або екстремальним температурним або зовнішнім впливам або різкій зміні умов зовнішнього середовища, корозії, окисленню, якщо на нього пролили рідину або зронили їжу або впливали хімічними продуктами

Гарантійний ремонт не містить в собі періодичне технічне обслуговування, установку, демонтаж і налагодження. З усіх питань по ремонту звертайтеся в сервісні центри вказані в гарантійному талоні.

Умови гарантійного обслуговування не порушують прав, що надані Покупцю законодавством України

ПЕРЕЛІК АВТОРИЗОВАНИХ СЕРВІСНИХ ЦЕНТРІВ З РЕМОНТУ

1	Київ	РОМСАТ	03113, пр-т Перемоги, 61/2	(044) 400-05-70, 400-12-70, 400-14-70
2	Київ	ТЕЛЕЕВРОПА	03087, бул. Чоколовський, 23	(044) 248-98-84, 332-57-88
3	Алчевськ	HI-FI	94213, вул. Гагаріна, 36	(06442) 4-89-50
4	Біла Церква	МАЯК-СЕРВІС	09113, бул. 50-річчя Перемоги, 82	(04463) 6-84-13
5	Бердичев	ЕВРОСЕРВІС	13312, вул. Леніна, 57	(04143) 4-06-36
6	Вінниця	СКОРМАГ-СЕРВІС	21030, пр. Юності, 16	(0432) 46-43-93, 46-82-13
7	Вінниця	СПЕЦІАЛІСТ	21021, вул. Поріка, 1	(0432) 57-91-91, 50-91-91
8	Дніпропетровськ	ООО ІНТЕРСЕРВІС	49101, пр-т Кірова, 59	(0562) 34-67-05
9	Дніпропетровськ	ЧП ЧЕРНЕНКО	49017, пр. Петровського, 49	(0562) 52-20-66, (063) 615-15-98
10	Донецьк	ВОСТОК-СЕРВІС	83007, вул. Жмури, 1	(096) 723-24-47, (066) 508-26-52
11	Дрогобич	СЕРВІС-2000	82100, вул. Д. Галицького, 5	(03244) 5-00-62
12	Дружківка	ЕЛМА-СЕРВІС	84200, вул. Ф.Енгельса, 120	(06267)-34841, 099-6507734
13	Житомир	ЄВРОСЕРВІС	10003, вул. Домбровського, 24	(0412) 47-07-42
14	Запоріжжя	ЧП САЙТКОМ	69002, вул. Червоногвардійська, 40	(0612) 22-09-30
15	Запоріжжя	ЧП ЕЛЕКТРОТЕХНІКА	69002, вул. Дзержинського, 83	(061) 212-03-03, 212-06-08
16	Івано-Франківськ	БРІЗ ЛТД	76008, вул. Нова, 19А	(0342) 55-95-25
17	Кам'янець-Подільський	ДТ-СЕРВІС	32300, вул. Данила Галицького, 13	(03849) 3-63-36, (067) 172-76-71
18	Канів	ШАНС	19000, вул. Героїв Дніпра, 45	(095) 424-51-31
19	Кировоград	ОПТРОН	25012, пр. Комуністичний, 1	(0522) 24-96-47
20	Кировоград	ЄВРОБИТЕХ	25015, вул. Черновола, 1в	(0522) 27-28-40
21	Конотоп	АЛЕКСІЙ	41615, пр. Леніна, 11	(05447) 6-13-56
22	Котовськ	ТЕХНОЦЕНТР	66300, пр-т Котовського, 13в	(04862) 2-15-39, 3-80-23
23	Краматорськ	ЕЛМА-СЕРВІС	84331, бул. Краматорський, 3	(06264) 5-93-89
24	Кременчук	ОМЕГА-СЕРВІС	39617, вул. Шевченко, 85/8	(0536) 74-28-62, 79-88-95
25	Кривий Ріг	АТЛАНТ-СЕРВІС	50036, вул. Льотчиків, 9	(056) 409-23-02, 409-23-03
26	Луганськ	МІРТЕКС	91000, вул. 16 Лінія, 7	(0642) 42-03-05
27	Луганськ	ВОСТОЧНИЙ	91034, вул. Ломоносова, 96ж	(0642) 33-02-42, 33-11-86
28	Луцьк	ВАШ МАЙСТЕР	43005, пр. Перемоги, 22	(0332) 29-24-76, 23-01-03
29	Львів	СЦ АЛЬЯНС-СЕРВІС	79020, вул. Під Голоском, 15-а	(032) 244-53-40, 244-53-44
30	Львів	ШАНС	79026, вул. В. Великого, 2	(032) 247-14-99, 066-255-11-66
31	Львів	РЕСТОР-СЕРВІС	79024, вул. Б. Хмельницького, 116	(032) 253-61-17, 066-255-33-66
32	Маріуполь	МАРФ ООО ЛОТОС	87500, 6-р 50-річчя Жовтня, 32/18	(0629) 49-30-05
33	Могилів-Подільський	СКОРМАГ-СЕРВІС	24000, вул. Покровська, 51 А	(04337) 6-48-47
34	Миколаїв	ТОН-СЕРВІС	вул. К. Либкнехта, 22 А	(0512) 47-31-95, (097) 872-77-82
35	Нова Каховка	ВІЗИТ-СЕРВІС	74900, вул. Леніна, 2	(05549) 9-03-03, 7-15-95
36	Новоград-Волинський	МАЙСТЕР	11700, вул. Вокзальна, 38	(04141) 5-20-10
37	Одеса	А-СЕРВІС	65123, вул. Бочарова, 60	(048) 711-99-09
38	Павлоград	НОВАТОР	51400, вул. Харківська, 120	(05632) 6-49-64, (050) 933-66-01
39	Полтава	АЙКОН-СЕРВІС	36000, пл. Незалежності, 20	(0532) 50-67-89
40	Рівне	ПОБУТРАДІОТЕХНІКА	33014, вул. Степана Бандери, 45	(0362) 22-79-60, 23-53-03, 23-30-55
41	Севастополь	АЛЬЯНС-СЕРВІС	99003, вул. Л. Толстого, 2/16	(0692) 45-12-77, (050) 584-48-56
42	Северодонецьк	СЕВЕРОДОНЕЦЬК РАДІОТЕХНІКА	93400, вул. Курчатова, 196	(06452) 2-78-53, 2-38-28, (050) 473-27-10, (050) 473-27-20
43	Сімферополь	ООО РЕАЛ-2001	95022, вул. Кечкеметська, 198	(0652) 24-81-37, 25-61-69
44	Слов'янськ	ЕЛМА-СЕРВІС	84100, вул. Свободи, 5	(06262)-28620, 099-5137726, 068-6728805
45	Стаханов	АЛБИТ	94005, вул. Жовтнева, 1	(06444) 4-02-89
46	Стрий	ШАНС	82400, вул. Зелена, 30а	(03245) 4-00-89
47	Суми	ЕЛЬФ	40030, вул. Петропавлівська, 86/1	(0542) 66-03-00
48	Тернопіль	РАДІО-СЕРВІС	46020, вул. Київська, 2	(0352) 26-76-26
49	Умань	ЧП Атлант-Сервіс-Умань	20300, вул. Ломоносова, 17А	(04744) 3-45-83, (068) 902-15-51
50	Ужгород	РЕМОНТ ДОМАШНЬОЇ ТЕХНІКИ	88015, вул. Легоцького, 3/2	(031) 265-42-66
51	Харків	ВЕСКОМ-СЕРВІС	61002, вул. Чернишевського, 56	(057) 768-06-90, 719-53-85
52	Харків	ООО ТРАНС СЕРВІС	61002, вул. Іванова, 24	(057) 714-24-72
53	Херсон	РЕМОНТ І СЕРВІС	73027, вул. Рабоча, 66	(0552) 48-50-00, 48-58-88
54	Хмельницький	ІКСТАЛ-СЕРВІС	28016, вул. Молодіжна, 7	(0382) 66-45-01
55	Черкаси	ГАНН КО	18002, вул. Хрещатик, 188	(0472) 54-21-93
56	Черкаси	ФАБРИКА БИТОВОГО СЕРВІСУ	18005, бул. Шевченка, 320	(0472) 38-31-24, (067) 402-43-72, (093) 428-34-28
57	Чернівці	НАШ СЕРВІС	14000, вул. Шевченка, 4	(0462) 67-58-58
58	Чернівці	ЧП ОЛІНІК	58000, вул. Головна, 101	(0372) 90-81-89, 066-660-41-61
59	Чоп	РЕМОНТ ДОМАШНЬОЇ ТЕХНІКИ	89502, пр-т Залізничників, 2	(0312) 71-14-60, (095) 615-87-30
60	Ялта	АВІ-ЕЛЕКТРОНІКС	98612, вул. Жадановського, 3	(0654) 34-31-60, 34-30-51

	DCR-400 1080P Full HD	DCR-340 (з 2 камерами)	DCR-330 (з 2 камерами)	DCR-320 (з 2 камерами)
Сенсор зображення	1/2.7 color CMOS	1/4 color CMOS	1/4 color CMOS	1/4 color CMOS
Режим	Відео/Фото/ Прев'ю	Відео/Фото/ Прев'ю	Відео/Фото/ Прев'ю	Відео/Фото/ Прев'ю
Циклічний запис	так плавн	так плавн	так плавн	так плавн
G / 3D-функція блокування від перезапису	ні	ні	ні	ні
Діодна підсвітка	ні	ні	ні	ні
Корпус	Пластик	Метал+Пластик	Метал+Пластик	Пластик
Розрішення відео	1080P:1920x 1080, 30fps 720P:1280 X 720, 30fps VGA:640 X 480, 30fps	Вбудована камера 1280 X 720, 30fps 640 X 480, 30fps Окрема камера 720x480, 30 fps	Вбудована камера 1280 X 720, 30fps 640 X 480, 30fps Окрема камера 720x480, 30 fps	Вбудована камера 1280 X 720, 30fps 640 X 480, 30fps Окрема камера 720x480, 30 fps
Розрішення фото	2048X1536, 3M 1600X1200, 2M 1280X960, 1M	2048X1536, 3M 1600X1200, 2M 1280X960, 1M	2048X1536, 3M 1600X1200, 2M 1280X960, 1M	2048X1536, 3M 1600X1200, 2M 1280X960, 1M
Кут огляду	120°	120°	120°	120°
Дисплей	2,8" TFT LCD	3,5" TFT LCD	2,8" TFT LCD	2,8" TFT LCD
Відеоформат	H.264	H.264	H.264	H.264
Фотоформат	JPEG	JPEG	JPEG	JPEG
Вбудований мікрофон	так	так	так	так
Датчик руху	так	так	так	так
Підтримка карт пам'яті	Micro SD до 32Гб	Mini SD до 32Гб	Mini SD до 32Гб	Mini SD до 32Гб
Оперативна пам'ять (тривалість файлу)	2/5/10хв/Off	1 / 2 / 5хв / Off	1 / 2 / 5хв / Off	1 / 2 / 5хв / Off
Накладання дати і часу	так	так	так	так
Мова	Англ/Рос	Англ/Рос	Англ/Рос	Англ/Рос
Інтерфейс	HDMI, USB2.0	TV-out, USB2.0	HDMI, USB2.0	TV-out, USB2.0
Живлення	DC6В	DC6В	DC6В	DC6В
Акумулятор	Li-ion	Вбудов Li-ion (1кам) Автозарядка (2кам)	Вбудов Li-ion (1кам) Автозарядка (2кам)	Вбудов Li-ion (1кам) Автозарядка (2кам)
Затримка відключення батареї	5 с/5 хв/ 30 хв /60 хв	5 с/5 хв/ 30 хв /60 хв	5 с/5 хв/ 30 хв /60 хв	5 с/5 хв/ 30 хв /60 хв

	DCR-310 (з 2 каналами)	DCR-300 Full HD	DCR-210 DCR-200 Real 720P HD	DCR-170 720P HD
Сенсор зображення	1/4 color CMOS	1/4 color CMOS	1/4 color CMOS	1/4 color CMOS
Режим	Відео/Фото/Прев'ю	Відео/Фото/Прев'ю	Відео/Фото/Прев'ю	Відео/Фото/Прев'ю
Циклічний запис	так	так плавн	так	так плавн
G / 3D-функція блокування від перезапису	ні	ні	ні	так ручн
Діодна підсвітка	ні	ні	6 ламп / 4 ламп	4 ламп
Корпус	Пластик	Метал	Пластик	Пластик
Розрішення відео	1280 x 480, 30fps (2канал) 640 x 480, 30fps (1канал)	1080P:1440 x 1080, 15fps 720P:1280 x 720, 30fps VGA:640 X 480, 30fps	1280 x 720, 30fps 848 X 480, 30fps 640 X 480, 30fps	1280 x 720, 30fps 640 X 390, 30fps
Розрішення фото	2560 x 960 (2канал) 1280 X 480 (2канал) 2048 X 1536 (1канал) 640 X 480 (1канал)	4032*3024 3328*2496 2592x1944	1280x960, 1.3MP	2560x1920 2048x1536 1600x1200 1280x1024
Кут огляду	120°	120°	120°	120°
Дисплей	2,8" TFT LCD	2" TFT ICD	2,5" TFT LCD	2,5" TFT LCD
Відеоформат	H.264	H.264	H.264	MJPEG
Фотоформат	JPEG	JPEG	JPEG	JPEG
Вбудований мікрофон	так	так	так	так
Датчик руху	так	так	так	ні
Підтримка карт пам'яті	Mini SD до 32Гб	SD до 32Гб	SD до 32Гб	SD до 32Гб
Оперативна пам'ять (тривалість файлу)	2/5хв/Off	2/5/10хв/Off	2/5/15хв	2/5/10хв/Off
Накладання дати і часу	так	так	так	так
Мова	Англ/Рос	Англ/Рос	Англ/Рос	Англ/Рос
Інтерфейс	HDMI, USB2.0	HDMI, USB2.0	HDMI, USB2.0	HDMI, USB2.0
Живлення	DC6В	DC5.5В	DC5.5В	DC6В
Акумулятор	Li-ion	Li-ion	Li-ion	Li-ion
Затримка відключення батареї	5 с/5 хв/ 30 хв /60 хв	5 с/5 хв/ 30 хв /60 хв	5 с/5 хв/ 30 хв /60 хв	5 с/5 хв/ 30 хв /60 хв

	DCR-160 720P HD	DCR-150 1080P Full HD	DCR-133 Interpolation HD	DCR-117 Interpolation HD
Сенсор зображення	1/4 color CMOS	1/4 color CMOS	1/4 color CMOS	1/4 color CMOS
Режим	Відео/Фото/Прев'ю	Відео/Фото/Прев'ю	Відео/Фото/Прев'ю	Відео/Фото/Прев'ю
Циклічний запис	так плавн	так плавн	так	так
G / 3D-функція блокування від перезапису	так ручн	ні	ні	ні
Діодна підсвітка	ні	4 ламп	ні	6 ламп
Корпус	Метал+Пластик	Пластик	Пластик	Пластик
Розрішення відео	1280 x 720, 30fps 640 X 390, 30fps	1080P :1920x1080, 25fps 720P: 1280 x 720, 30fps VGA :640 X 390, 30fps	1280 x 960, 30fps 720 X 480, 30fps 640 X 480, 30fps	1280 x 960, 30fps 720 X 480, 30fps 640 X 480, 30fps
Розрішення фото	2560x1920 2048x1536 1600x1200 1280x1024	12M :4032*3024 10M :3648*2736 8M :3264*2248 5M:2592*1944 3M:2048*1536 2MHD:1920*1080 1.3M:1280*960 VGA :680*480	1280X960, 1.3MP 640x480, VGA	1280X960, 1.3MP 640x480, VGA
Кут огляду	120°	120°	120°	120°
Дисплей	2" TFT LCD	2,5" TFT LCD	2,8" TFT LCD	2,5" TFT LCD
Відеоформат	MJPEG	MJPEG (MOV)	AVI	AVI
Фотоформат	JPEG	JPEG	JPEG	JPEG
Вбудований мікрофон		так	так	так
Датчик руху	ні	так	так	так
Підтримка карт пам'яті	MicroSD до 32Гб	SD до 32Гб	Mini SD до 32Гб	SD до 32Гб
Оперативна пам'ять (тривалість файлу)	2/5/10хв/Off	2/5/10хв/Off	2/5/15 хв	2/5/15 хв
Накладання дати і часу	так	так	так	так
Мова	Англ/Рос	Англ/Рос	Англ/Рос	Англ/Рос
Інтерфейс	AV-OUT, USB2.0	HDMI, USB2.0	USB2.0	USB2.0
Живлення	DC5.5В	DC5.5В	DC6В	DC5.5В
Акумулятор	Li-ion	Li-ion	Li-ion	Li-ion
Затримка відключення батареї	5 с/5 хв/ 30 хв /60 хв	5 с/5 хв/ 30 хв /60 хв	5 с/5 хв/ 30 хв /60 хв	5 с/5 хв/ 30 хв /60 хв

	DCR-114 Interpolation HD	DCR-113 Interpolation HD	DCR-111	DCR-101, DCR-102, DCR-110, DCR-112, DCR-119, DCR-122, Interpolation HD
Сенсор зображення	1/4 color CMOS	1/4 color CMOS	1/4 color CMOS	1/4 color CMOS
Режим	Відео/Фото/ Прев'ю	Відео/Фото/ Прев'ю	Відео/Прев'ю	Відео/Фото/ Прев'ю
Циклічний запис	так	так	так	так
G / 3D-функція блокування від перезапису	ні	ні	ні	ні
Діодна підсвітка	4 ламп	ні	4 ламп	6 ламп
Корпус	Пластик	Пластик	Пластик	Пластик
Розрешення відео	1280 x 960, 30fps * 720 X 480, 30fps * 640x480, 30fps	1280 x 960, 30fps * 720 X 480, 30fps * 640x480, 30fps	640x480, 30fps	1920 x 1080, 15fps 1280 x 960, 30fps 720 X 480, 30fps 640 X 480, 30fps
Розрешення фото	1.3MP 1280X960, VGA 640x480	1.3MP 1280X960, VGA 640x480	ні	VGA:640*480 1.3M:1280*960
Кут огляду	120°	120°	120°	120°
Дисплей	2,5" TFT LCD	2" TFT LCD	2,5" TFT LCD	2,5" TFT LCD
Відеоформат	AVI	AVI	MJPEG	AVI
Фотоформат	JPEG	JPEG	ні	JPEG
Вбудований мікрофон	так	так	так	так
Датчик руху	так	так	так	так
Підтримка карт пам'яті	SD до 32Гб	Mini SD до 32Гб	SD до 32Гб	SD до 32Гб
Оперативна пам'ять (тривалість файлу)	2/5/15хв	2/5/15хв	128Мб	2/5/15хв
Накладання дати і часу	так	так	так	так
Мова	Англ/Рос	Англ/Рос	Англ/Рос	Англ/Рос
Інтерфейс	USB2.0	USB2.0	AV-OUT, USB2.0	USB2.0
Живлення	DC5.5В	DC5.5В	DC6В	DC5.5В
Акумулятор	Li-ion	Li-ion	Li-ion	Li-ion
Затримка відключення батареї	5 с/5 хв/ 30 хв /60 хв	5 с/5 хв/ 30 хв /60 хв	5 с/5 хв/ 30 хв /60 хв	5 с/5 хв/ 30 хв /60 хв

* – Розрешення інтерпольоване програмним забезпеченням
плавн – Плавний «безшовний» перехід на наступний цикл запису